



| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| 仕様 | 最大出力 (1kHz, 1%THD/CH) | 2 : 1,000W |
| | | 4 : 1,000W |
| | | 8 : 500W |
| | | 70V: 1,000W |
| | | 100V: 1,000W |
| 定格出力 (20-20kHz, $\leq 0.3\%$THD/CH) | 2 : 900W | |
| | 4 : 900W | |
| | 8 : 450W | |
| | 70V: 900W | |
| | 100V: 900W | |
| ブリッジモード最大出力 (1kHz, 1%THD) | 4 : 2,000W | |
| | 8 : 2,000W | |
| | 70V: 2,000W | |
| | 100V: 2,000W | |
| 周波数特性 (ref. 1kHz) | 15Hz-30kHz | |
| 入力感度 (定格出力, 1kHz) | +3.0dBu(2) | |
| | +6.0dBu(4/8 ,70/100V) | |
| 全高調波歪率 (THD) | $\leq 0.05\%$ | |
| ダンピングファクタ (1kHz) | >240 | |
| 入力インピーダンス (バランス) | 20k | |
| 消費電力 (1/8定格 4 出力) | 840W | |
| コネクタ | 入力: 6PINx2 フェニックスタイプ | |
| | 出力: 8PIN フェニックスタイプ | |
| | パワーリモート: 2PIN フェニックスタイプ | |
| EIA 19インチラックサイズ | 2U | |
| 本体重量 | 11.1kg | |

EVI Electro-Voice

| | |
|----|---------------|
| 種別 | CPS Series |
| | 4チャンネル パワーアンプ |
| 形式 | CPS4.10 |
| 縮尺 | 1 / 5 |
| 作成 | 0952 |

A

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.